

توصیف ترمینال های مدار فرمان کوبه

قفل برقی پارکینگ قفل برقی درب نفرو فلشر ۲۴ ولت فلشر ۲۲۰ ولت موتور جک ۲ موتور جک ۱ خازن جک ۲ خازن جک ۱ تغذیه مدار

L	-	N	C۱	C۱	C۲	C۲	M۱L	M۱C	M۱R	M۲L	M۲C	M۲R	F۲۲۰	F۲۲۰	F۲۴	FG	۱۲V	GND	۱۲V	GND
---	---	---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	----	-----	-----	-----	-----

چشمی

آیفون

آنتن

GND	+۲۴V	+۲۴V	IR	۱۲V	GND	ANT
-----	------	------	----	-----	-----	-----

تغذیه مدار ۳ پین : ۲۲۰ ولت برق شهر به این صورت که ابتدا فاز بعد ارت سپس نول متصل میگردد .

خازن ها (۴ پین) : دو تا خازن جک ها به اینجا متصل میگرددند .

موتور جک ۱ (۳ پین) : یعنی لنگه ۱ که اول باز میشود به صورتیکه سیم مشترک (آبی رنگ) به M۱C و دو سیم دیگر که یکی باز و دیگری میبندد به M۱L و M۱R متصل میشوند .

موتور جک ۲ (۳ پین) : یعنی لنگه ۲ که دوم باز میشود به صورتیکه سیم مشترک (آبی رنگ) به M۲C و دو سیم دیگر که یکی باز و دیگری میبندد به M۲L و M۲R متصل میشوند .

فلشر (۴ پین) : این مدار فرمان قابلیت اتصال دو فلشر ۲۲۰ و ۲۴ ولت را دارد که به دو ترمینال F۲۲۰ فلشر ۲۲۰ ولت و به دو ترمینال FG , F۲۴ فلشر ۲۴ ولت متصل میگردد .

قفل برقی درب نفرو (۲ پین) : این ترمینال برای فرمان دادن قفل برقی درب نفرو میباشد که با انجام تنظیمات میتوان با ریموت قفل برقی درب نفرو را باز کرد .

قفل برقی پارکینگ (۲ پین) : این ترمینال برای فرمان دادن قفل برقی درب پارکینگ میباشد .

چشمی (۴ پین) : چشمی در این مدار فرمان با ۲۴ ولت فرمان میگیرد نه زمین . ترمینال های +۲۴V , GND برای تغذیه چشمی و ترمینال +۲۴V بعدی به COM رله گیرنده چشمی متصل و از NC همان رله به ترمینال IR متصل میگردد .

آیفون (۲ پین) : با اتصال آیفون منزل به این ترمینال و زدن دکمه آن درب پارکینگ باز میشود .

آنتن (۲ پین) : با اتصال به سیم مفتول ۱ یا ۲ به طول ۳۰ تا ۵۰ سانت که به صورت فنی درآمده باشد برد ریموت تقویت میگردد .